

三. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明

1	灯杆灯架要求	1、灯杆法兰采用 400mm × 400mm × 20mm 厚的钢板制作，采用三角加强筋与主杆连接，加强厚度不低于 10mm，开“腰型”地脚螺栓孔 24mm × 50mm 四个，腰眼中心距为 300mm，矩形排列。 2、灯杆材料采用优质 Q235A 钢材(钢材的硅含量不高于 0.04%，参考品牌上海宝钢、马钢、首钢等)折弯成型的锥形杆，一次成型，灯杆采用厚 4mm 钢板制作，灯杆壁厚不包括镀锌层厚度。 3、灯杆表面光滑，不得有任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边、不平等现象。灯杆中心线的直线误差不超过杆长的 0.02%，杆体的外表无凹凸不平无痕迹，灯杆外观无明显的缺陷。 4、灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，超声波探伤检验，达焊接 GBI 1345 II 级标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。 5、灯杆采用热镀锌防腐处理，锌层不低于 75 微米，表面有实用性光滑，颜色基本一致，锤击试验后不起皮，不剥落，镀锌寿命不小于 20 年。 6、灯杆喷塑应采用优质的户外纯聚酯塑粉，颜色待定，塑层质量稳定，不褪色、不脱落，附着力强，抗强烈紫外线，使用寿命不应低 20 年，厚度 ≥ 80um，符合 ASTM D339-83 标准。表面平整光滑，色泽一致，刀片划痕（15*6mm 方格）不起皮，不脱落。 7、手孔门采用等离子切割，开门处不焊接凸台，具备合理的操作空间，门	1、灯杆法兰采用 400mm × 400mm × 20mm 厚的钢板制作，采用三角加强筋与主杆连接，加强厚度不低于 10mm，开“腰型”地脚螺栓孔 24mm × 50mm 四个，腰眼中心距为 300mm，矩形排列。 2、灯杆材料采用优质 Q235A 钢材(钢材的硅含量不高于 0.04%，参考品牌上海宝钢、马钢、首钢等)折弯成型的锥形杆，一次成型，灯杆采用厚 4mm 钢板制作，灯杆壁厚不包括镀锌层厚度。 3、灯杆表面光滑，不得有任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边、不平等现象。灯杆中心线的直线误差不超过杆长的 0.02%，杆体的外表无凹凸不平无痕迹，灯杆外观无明显的缺陷。 4、灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，超声波探伤检验，达焊接 GBI 1345 II 级标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。 5、灯杆采用热镀锌防腐处理，锌层不低于 75 微米，表面有实用性光滑，颜色基本一致，锤击试验后不起皮，不剥落，镀锌寿命不小于 20 年。 6、灯杆喷塑应采用优质的户外纯聚酯塑粉，颜色待定，塑层质量稳定，不褪色、不脱落，附着力强，抗强烈紫外线，使用寿命不应低 20 年，厚度 ≥ 80um，符合 ASTM D339-83 标准。表	无
---	--------	--	---	---

2	PE 管要求	1、内径 Φ 50mm，外管径不小于 Φ 60mm，外表光无划痕，管内径光滑无毛刺，严禁使用再生塑料。 2、PE 管颜色为白色。	1、内径 Φ 50mm，外管径不小于 Φ 60mm，外表光无划痕，管内径光滑无毛刺，严禁使用再生塑料。 2、PE 管颜色为白色。 瑞澜牌	无
3	干式变压器要求	相数:3 相, 频率: 50HZ, 采用环氧树脂浇注, 低压箔式线圈, 额定容量: 80KVA, 空载损耗不大于 370W, 使用电压等级: 10KV, 绝缘耐热等级: F 级, 绕组平均温升不大于 100K, 外壳尺寸不大于 1150*1000*1500 (单位: mm), 全铜芯, 温度控制显示仪、负荷测录仪安装在外壳低压侧, 还具有阻燃、防潮、防尘、噪音低等特点。	相数: 3 相, 频率: 50HZ, 采用环氧树脂浇注, 低压箔式线圈, 额定容量: 80KVA, 空载损耗不大于 370W, 使用电压等级: 10KV, 绝缘耐热等级: F 级, 绕组平均温升不大于 100K, 外壳尺寸不大于 1150*1000*1500 (单位: mm), 全铜芯, 温度控制显示仪、负荷测录仪安装在外壳低压侧, 还具有阻燃、防潮、防尘、噪音低等特点。	无
4	路灯控制箱要求	外壳整体采用不锈钢喷塑, 分上下两层, 用铁板隔开, 铁板预留二次线穿线孔。上层预留路灯监控终端安装位置。下层配置刀闸、225A 空气开关两个、100A 单极交流接触器 6 个、避雷器三个、检测互感器六个、100A 保险六个, 一次线连接用 25mm ² 铜线, 二次线连接用 1.5mm ² 铜线。底部用角铁加固, 并配备相应尺寸的预埋件。安装后整体防雨、防小动物。	外壳整体采用不锈钢喷塑, 分上下两层, 用铁板隔开, 铁板预留二次线穿线孔。上层预留路灯监控终端安装位置。下层配置刀闸、225A 空气开关两个、100A 单极交流接触器 6 个、避雷器三个、检测互感器六个、100A 保险六个, 一次线连接用 25mm ² 铜线, 二次线连接用 1.5mm ² 铜线。底部用角铁加固, 并配备相应尺寸的预埋件。安装后整体防雨、防小动物。瑞澜牌	无

5	智能控制终端要求	三相交流电压输入, 12 路检测(每个回路的有功功率、无功功率、功率因数, 开关输出状态, 各种开关量输入状态, 每个回路亮灯率等内容), 6 路开关输出, 可分别控制平日模式、节假日模式等各种不同灯型的控制; 具备线缆防盗、变压器防盗、远程抄表、智能调压等各种扩展接口。每台 配备一张蚌埠移动公司的 SIM 电话卡, 预交一年数据业务费。并能与蚌埠市路灯监控系统可靠连接, 以实现上述各项远程控制功能。供货后, 由中标人派一至两名专业技术人员到现场安装, 招标人提供车辆协助。	三相交流电压输入, 12 路检测(每个回路的有功功率、无功功率、功率因数, 开关输出状态, 各种开关量输入状态, 每个回路亮灯率等内容), 6 路开关输出, 可分别控制平日模式、节假日模式等各种不同灯型的控制; 具备线缆防盗、变压器防盗、远程抄表、智能调压等各种扩展接口。每台 配备一张蚌埠移动公司的 SIM 电话卡, 预交一年数据业务费。并能与蚌埠市路灯监控系统可靠连接, 以实现上述各项远程控制功能。供货后, 由中标人派一至两名专业技术人员到现场安装, 招标人提供车辆协助。	无
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期	合同签订后并接采购人供货通知后 20 日内到供并安装调试完毕	合同签订后并接采购人供货通知后 20 日内到供并安装调试完毕	无
2	免费质保期	一年	一年	无

3	付款响应	二包，产品货到采购人指定地点经验收合格后，付至合同金额的 100%，单项采购预算 50 万元及以上的货物项目（使用于蚌埠市、区财政资金、政府投资项目），供货安装调试完成后市政府采购中心委托蚌埠市质量监督检测中心监测或验收，经蚌埠市质量监督检测中心检测或验收合格后，出具质量检测或验收报告书，凭质量检测或验收报告书才能支付合同价款。	二包，产品货到采购人指定地点经验收合格后，付至合同金额的 100%，单项采购预算 50 万元及以上的货物项目（使用于蚌埠市、区财政资金、政府投资项目），供货安装调试完成后市政府采购中心委托蚌埠市质量监督检测中心监测或验收，经蚌埠市质量监督检测中心检测或验收合格后，出具质量检测或验收报告书，凭质量检测或验收报告书才能支付合同价款。	无
4	业绩	蚌埠市黄山大道西段及学翰路路灯工程 2017 年路灯维修改造材料采购项目（第四包） 五峰新县城城镇道路、一级路路灯采购项目（一标段）	蚌埠市黄山大道西段及学翰路路灯工程 2017 年路灯维修改造材料采购项目（第四包） 五峰新县城城镇道路、一级路路灯采购项目（一标段）	
5	其他			

投标人公章：

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。